

# Motorola

[Motorola C261](#)

[Motorola C380](#)

[Motorola C550](#)

[Motorola E365](#)

[Motorola E398](#)

[Motorola KRZR K1](#)

[Motorola MINGA1200e](#)

[Motorola MPx200](#)

[Motorola PEBL U6](#)

[Motorola RAZR V3](#)

[Motorola RAZR V6 Maxx](#)

[Motorola RAZR2 V9](#)

[Motorola RIZR Z3](#)

[Motorola ROKR E1](#)

[Motorola ROKR E8](#)

[Motorola ROKR U9](#)

[Motorola ROKR Z6](#)

[Motorola SLVR L2](#)

[Motorola SLVR L6](#)

[Motorola SLVR L7](#)

[Motorola SLVR L9](#)

[Motorola V300](#)

[Motorola V600](#)

[Motorola V620](#)

[Motorola W230](#)

[Motorola W510](#)

[Motorola ZN5](#)

## Motorola C261

### MMS

- Войдите в основное меню телефона ->
  - Сообщения ->
    - Настройка сообщений ->
      - Настройка сообщений MMS ->
        - Скрыть поля: отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
        - Автоподпись: Если необходимо, то введите автоподпись
        - Загрузить: Только домашн.
        - Фильтр: Если необходимо, введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
        - Хранятся в течен.: например, 5 дней
        - Тип ответа: MMS
        - Информация о сервере -> Выберите любой профиль -> Изменить ->
          - Переименовать: MTS MMS
          - Первичный IP: 10.10.0.10
          - Первичный порт: 9201
          - Таймер: например, 300 сек.

- Центр MMS: <http://mmsc/was>
- Тип связи: GPRS -> Для изменения параметров GPRS выберите Изменить
  - Имя пользователя: -
  - Пароль: -
  - APN: mms.mts.uz
  - Для возврата нажмите шесть раз на клавишу "Назад"
- Максимальный размер MMS: 300Кб
- Просмотр входящих: например, Тема
- Для активации профиля войдите в основное меню телефона -> Сообщения -> Настройка сообщений -> Настройка сообщений MMS -> Информация о сервере -> Выберите настроенный профиль MTS MMS -> Активизировать.

## GPRS

### Главное меню

- «Интернет» (WebAccess)
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись» (New Entry)
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): <http://wap.mts.uz>
    - Прокси 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - GPRS APN.:net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
  - Выберите профиль «MTS GPRS»
    - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola C380

### MMS

#### • Главное меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:

- Имя (Name): MTS MMS
- Домашняя страница (Homepage): http://mmsc/was
- Тип сервиса 1: WAP
- IP-адрес 1: 10.10.0.10
- Порт 1: 9201
- Домен 1: <не вводится>
- Тип сервиса 2: WAP
- IP-адрес 2: 10.10.0.10
- Порт 2: 9201
- Домен 2: <не вводится>
- DNS 1: 000.000.000.000
- DNS 2: 000.000.000.000
- Время ожидания: 5 минут
- CSD No1: <не вводится>
- Имя 1: <не вводится>
- Пароль 1: <не вводится>
- Скорость: 9600
- Тип линии 1: Модем
- CSD No2:<не вводится>
- Имя 2:<не вводится>
- Пароль 2: <не вводится>
- Скорость: 9600
- Тип линии 2: Модем
- GPRS APN: mms.mts.uz
- Имя пользователя: <не вводится>
- Пароль: <не вводится>
- Готово
- Меню
  - Сообщения
    - SMS сообщения
      - Настройка
        - Настройка MMS-сообщений
          - Скрывать поля: Да/Нет
          - Автоподпись: Пусто
          - Загрузить: Автоматически
          - Фильтр: Пусто
          - Хранятся в течение: 5 дней
          - Тип ответа: MMS
          - Предельный размер: 300Кб
          - Информация о сервере
            - Редактировать
              - Имя службы: MTS
              - Имя сервера: http://mmsc/was
              - Имя WEB-сессии: MTS MMS
            - Готово

## GPRS

- Меню

- «Интернет» (WebAccess)
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись» (New Entry)
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
    - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
    - Порт 1 (Port 1): 9201
    - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
    - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
    - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
    - Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
    - DNS 1: Не требуется.
    - DNS 2: Не требуется.
    - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
    - CSD 1. Не требуется
    - CSD 2. Не требуется
    - GPRS APN.:net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
  
- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
    - Выберите профиль «MTS GPRS»
      - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola C550

### MMS

#### Меню

- Интернет
  - WEB-сессии
    - Новая запись
      - Имя: MTS MMS
      - Домашняя страница:
      - Тип сервиса 1: WAP
      - IP адрес 1: 10.10.0.10
      - Порт 1: 9201
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя: пусто
      - Пароль: пусто

- Сообщения
  - Клавиша "Меню"
    - Настройки текстовых сообщений
      - Настройка MMS-сообщений
        - Информация о сервере
          - Клавиша "Меню"
          - Редактировать или Создать (New).
            - Имя службы: MTS MMS
            - Имя сервера: http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии: MTS MMS
        - Выбор

## GPRS

### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут
    - CSD No1: нет
    - Имя 1: нет
    - Пароль 1: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 1: ISDN
    - CSD No2: нет
    - Имя 2: нет
    - Пароль 2: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 2: ISDN
    - GPRS APN: net.mts.uz
    - Имя пользователя: mts
    - Пароль: mts
  - MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): HTTP
      - IP адрес 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 8080
      - Домен 1 (Domain 1): <не заполняйте>
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): HTTP
      - IP адрес 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 8080
      - Домен 2 (Domain 2): <не заполняйте>
      - DNS 1: 000.000.000.000
      - DNS 2: 000.000.000.000
      - Время ожидания (Timeout): 5 минут (5 minutes)
      - CSD No. 1: <пропустите>
      - Имя 1 (User Name 1): <пропустите>
      - Пароль 1 (Password 1): <пропустите>
      - Скорость (б/с) 1 (Speed (Bps)1): <пропустите>
      - Тип линии 1 (Line Type 1): <пропустите>
      - CSD No. 2: < пропустите >
      - Имя 2 (User Name 2): < пропустите >
      - Пароль 2 (Password 2): < пропустите >
      - Скорость (б/с) 2 (Speed (Bps)2): <пропустите>
      - Тип линии 2 (Line Type 2): <пропустите>
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя (User name): пусто
      - Пароль (Password): пусто
    - Готово (Done)
  - Сообщения (Messages)
    - Настройка сообщ. (Message Setup)
      - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
        - Создание MMS (Composing MMS):
          - Автоподпись (Autosignature): <пропустите>
          - Срок действия (Expire After): 3 дня (3 days)
          - Тип ответа (Reply Type): MMS (Multimedia Msg)
          - Режим создания (Creation Mode): Без ограничения (Unrestricted)
        - Нажмите левую клавишу с точкой под надписью Назад (Back)
          - Получение MMS (Receiving MMS):
            - Загруз. в базовой сети (Home Download):  
Автоматически (Automatic)

- Загрузка в роуминге (Roam Download): Автоматически (Automatic)
- Фильтр (Filter): <не изменяйте>
- Уведомл. о доставке (Delivery Report): Никогда не отправлять (Never Send)
- Нажмите левую клавишу с точкой под надписью Назад (Back)
  - Информация о сервере
    - Клавиша "Меню"
    - Редактировать или Создать (New).
      - Имя службы: MTS MMS
      - Имя сервера: http://mmsc/was
      - Имя WEB-сессии: MTS MMS
    - Выбор

## Motorola E398

### MMS

- Меню
  - Интернет
    - WEB-сессии
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница:
        - Тип сервиса 1: WAP
        - IP адрес 1: 10.10.0.10
        - Порт 1: 9201
        - GPRS APN: mms.mts.uz
        - Имя пользователя: пусто
        - Пароль: пусто
  - Сообщения
    - Клавиша "Меню"
      - Настройки текстовых сообщений
        - Настройка MMS-сообщений
          - Информация о сервере
            - Клавиша "Меню"
            - Редактировать или Создать (New).
              - Имя службы: MTS MMS
              - Имя сервера: http://mmsc/was
              - Имя WEB-сессии: MTS MMS
            - Выбор

### GPRS

#### Меню

- Интернет
  - Web-сессии оператора
    - Новая запись или "параметры" затем "создать"

- Имя MTS MMS
- Дом страница <http://wap.mts.uz>
- Тип сервиса 1: HTTP
- Проху1: не вводится
- Port1 9201
- Домен1 не вводится
- Тип сервиса 2: HTTP
- Проху2: не вводится
- Port2: 9201
- Домен2: не вводится
- DNS1 000.000.000.000
- DNS2 000.000.000.000
- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль :mts
- Готово
- MTS GPRS (отметить курсором настроенный профиль)
  - Параметры
    - Установить по умолчанию

## Motorola KRZR K1

### MMS

#### Меню

- Интернет
  - WEB-сессии
    - Новая запись
      - Имя: MTS MMS
      - Домашняя страница:
      - Тип сервиса 1: WAP
      - IP адрес 1: 10.10.0.10
      - Порт 1: 9201
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя: пусто
      - Пароль: пусто
- Сообщения
  - Клавиша "Меню"
    - Настройки текстовых сообщений
      - Настройка MMS-сообщений
        - Информация о сервере
          - Клавиша "Меню"
          - Редактировать или Создать (New).
            - Имя службы: MTS MMS
            - Имя сервера: <http://mmsc/was>
            - Имя WEB-сессии: MTS MMS
        - Выбор

### GPRS

## Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут
    - CSD No1: нет
    - Имя 1: нет
    - Пароль 1: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 1: ISDN
    - CSD No2: нет
    - Имя 2: нет
    - Пароль 2: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 2: ISDN
    - GPRS APN: net.mts.uz
    - Имя пользователя: mts
    - Пароль: mts
  - MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola MINGA1200e

### MMS

## Меню

- Настройки
  - Сеть передачи данных-->Меню
    - Создать
      - Имя профиля MTS MMS
      - Параметр GPRS
      - APN mms.mts.uz
      - Имя пользователя не вводится
      - Пароль не вводится
      - Тайм-аут выкл

- IP основного шлюза 10.10.0.10
  - Порт 8080
  - IP вторичного шлюза: не вводится
  - Порт 0
  - DNS сервер: не вводится
  - Параметр CSD данные: не вводятся
  - Сохранить
- Сообщения-->Меню
  - Настройка службы
    - Мультимед. сообщ.
      - Профиль по умолчанию-->Меню
        - Создать
          - Имя профиля MTS MMS
          - MMSC http://mmsc/was
          - Макс. размер для отправки 300к
          - Сетевой профиль
            - MTS MMS (ранее настроенный профиль для передачи данных)
            - Ок
          - Сохранить
        - MTS MMS (Отмечаем курсором настроенный профиль)
        - Уст. по умолчанию
      - Сохранить

## GPRS

### Меню

- Настройки
  - Сеть передачи данных
    - Создайте новую-->нажмите левом нижнем углу выберите «Новая»
  - Внесите параметры:
    - «Имя учетной записи»: MTS GPRS
    - «APN» : net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - все остальные параметры оставляйте пустыми
- Активируйте созданную учетную запись, для этого выберите ее из списка и в контекстном меню выберите «Активировать»
  - «Меню»
    - Браузер
      - в контекстном меню выберите «Профили»
        - Создайте новый профиль
      - Внесите следующие параметры:
        - «Имя профиля»: MTS GPRS
        - Домашняя страниц»: http://wap.mts.uz
      - Подключиться через: MTS GPRS
      - Сохранить

## MMS

Нажмите клавишу Программы (Programs).

- Другие (More).
  - Настройка (Settings).
    - Передача данных (Data Connections).-->Меню (Menu).
      - Изменение соединений (Edit Connections).
        - Соединения GPRS (GPRS Connections).-->Меню (Menu).
          - Добавить (Add).
            - Описание (Descriptions): MTS MMS
            - Соединяет с (Connects to): MMS Connection
            - Точка доступа (Access point): mms.mts.uz
            - Имя пользователя (User name): <не вводится>
            - Пароль (Password): <не вводится>
            - Первичный DNS (Primary DNS): <не вводится>
            - Вторичный DNS (Secondary DNS): <не вводится>
            - Адрес IP (IP address): <не вводится>
          - Нажмите клавишу Готово (Done).
- Меню
  - Нажмите клавишу Программы (Programs).
    - Другие (More).
      - Аксессуары (Accessories).
        - Выберите Настройка MMS (MMS Setup).
          - Выберите Профиль (Profile).
            - В поле Профиль MMS (MMS profile) выделите любой профиль.
              - Выберите Правка (Edit).
                - Профиль (Profile): MTS MMS
                - MMSC: http://mmsc/was
                - Передача данных (Data connections): MTS MMS
                - Шлюз (Gateway): Шлюз WAP 1.0 (WAP 1.0 Gateway)
                - IP-адрес (IP address): 10.10.0.10
                - Порт (Port): 9201
                - Кодирование (Encoding):  
Двоичное кодирование (Binary Encoding)
              - Нажмите 2 раза клавишу Готово (Done).
            - Конфигурация (Configuration).
              - Сообщение о загрузке (Download message).
                - Автоматически (Automatic),
                  - Нажмите клавишу Сохранить (Save).

## GPRS

### Пуск

- Настройки
  - Передача данных
    - Соединение Интернет
      - Редактировать соединение
        - Соединения GPRS
          - Добавить
            - Описание: MTS GPRS
            - Подключение к: Интернет
            - Точка доступа: net.mts.uz
            - Имя пользователя: mts
            - Пароль: mts
            - Основной DNS: Автоматически
            - Дополнительный DNS: Автоматически
            - IP адрес: нет
          - Соединение Интернет: MTS GPRS
        - Интернет Explorer
          - Параметры
            - Подключения
              - Автоматическое определение параметров: Нет
              - Выбор сети: Интернет

## Motorola PEBL U6

## MMS

### Меню

- Интернет
  - WEB-сессии
    - Новая запись
      - Имя: MTS MMS
      - Домашняя страница:
      - Тип сервиса 1: WAP
      - IP адрес 1: 10.10.0.10
      - Порт 1: 9201
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя: пусто
      - Пароль: пусто
- Сообщения
  - Клавиша "Меню"
    - Настройки текстовых сообщений
      - Настройка MMS-сообщений
        - Информация о сервере
          - Клавиша "Меню"
          - Редактировать или Создать (New).

- Имя службы: MTS MMS
- Имя сервера: http://mmsc/was
- Имя WEB-сессии: MTS MMS
- Выбор

## GPRS

### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут
    - CSD No1: нет
    - Имя 1: нет
    - Пароль 1: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 1: ISDN
    - CSD No2: нет
    - Имя 2: нет
    - Пароль 2: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 2: ISDN
    - GPRS APN: net.mts.uz
    - Имя пользователя: mts
    - Пароль: mts
  - MTS GPRS --> Установить по умолчанию

## Motorola RAZR V3

### MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)

- Web-сессии (Web Sessions)
    - Создать Новая (New).
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS MMS
    - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
    - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
    - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
    - Порт 1 (Port 1): 9201
    - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
    - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
    - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
    - Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
    - CSD 1: Не требуется
    - CSD 2: Не требуется
    - GPRS APN: mms.mts.uz
    - Имя пользователя (User name): пусто
    - Пароль (Password): пусто
  - Готово (Done)
- Сообщения (Messages)
    - Настройка сообщ. (Message Setup)
      - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
        - Создание MMS (Composing MMS):
          - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
          - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
          - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
          - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
          - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
          - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
          - Предельный размер (Size Limit): например, "100Kb"
          - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
            - Имя службы (Service name): MTS MMS
            - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
          - Нажмите "Готово"
            - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- Меню

- «Интернет» (WebAccess)
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись» (New Entry)
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
    - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
    - Порт 1 (Port 1): 9201
    - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
    - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
    - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
    - Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
    - DNS 1: Не требуется.
    - DNS 2: Не требуется.
    - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
    - CSD 1. Не требуется
    - CSD 2. Не требуется
    - GPRS APN.: net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
  
- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
    - Выберите профиль «MTS GPRS»
      - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola RAZR V6 Maxx

### MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201

- Домен 1 (Domain 1): Не требуется
    - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
    - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
    - Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
    - CSD 1: Не требуется
    - CSD 2: Не требуется
    - GPRS APN: mms.mts.uz
    - Имя пользователя (User name): пусто
    - Пароль (Password): пусто
  - Готово (Done)
- Сообщения (Messages)
    - Настройка сообщ. (Message Setup)
      - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
        - Создание MMS (Composing MMS):
          - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
          - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
          - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
          - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
          - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
          - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
          - Предельный размер (Size Limit): например, "100Kb"
          - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
            - Имя службы (Service name): MTS MMS
            - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
        - Нажмите "Готово"
          - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

### Меню

- «Интернет» (WebAccess)
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись» (New Entry)
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Прокси 1: 0.0.0.0

- Порт 1: 8080
- Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
- DNS 1: 000.000.000.000
- DNS 2: 000.000.000.000
- GPRS APN.:net.mts.uz
- Имя пользователя (User Name): mts
- Пароль (Password): mts
- Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
- Выберите профиль «MTS GPRS»
  - Параметры
    - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola RAZR2 V9

### MMS

#### Меню

- Интернет
  - WEB-сессии
    - Новая запись
      - Имя: MTS MMS
      - Домашняя страница:
      - Тип сервиса 1: WAP
      - IP адрес 1: 10.10.0.10
      - Порт 1: 9201
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя: пусто
      - Пароль: пусто
- Сообщения
  - Клавиша "Меню"
    - Настройки текстовых сообщений
      - Настройка MMS-сообщений
        - Информация о сервере
          - Клавиша "Меню"
          - Редактировать или Создать (New).
            - Имя службы: MTS MMS
            - Имя сервера: http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии: MTS MMS
        - Выбор

### GPRS

#### Меню

- Соединения
  - Передача данных
    - Добавить соединение
      - Создать новое
        - Имя профиля: MTS MMS

- Прокси: нет
- Порт: нет
- Домен: нет
- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Номер CSD: нет
- Имя пользователя: нет
- Пароль: нет
- Интернет
  - Настройки браузера
    - Профили Браузера
      - Добавить новый профиль
        - Создать новый
          - Имя профиля: MTS GPRS
          - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
          - Передача данных: MTS GPRS
          - Политика прокси-сервера: Определяется шлюзом
        - MTS GPRS-- > Активировать

## Motorola RIZR Z3

### MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
      - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
      - DNS 1: 000.000.000.000
      - DNS 2: 000.000.000.000
      - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
      - CSD 1: Не требуется
      - CSD 2: Не требуется
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя (User name): пусто
      - Пароль (Password): пусто

- Готово (Done)
- Сообщения (Messages)
  - Настройка сообщ. (Message Setup)
    - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
      - Создание MMS (Composing MMS):
        - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
        - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
        - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
        - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
        - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
        - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
        - Предельный размер (Size Limit): например, "100Kb"
        - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
          - Имя службы (Service name): MTS MMS
          - Имя сервера (Server name): <http://mmsc/was>
          - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
      - Нажмите "Готово"
        - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): <http://wap.mts.uz>
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут
    - CSD No1: нет
    - Имя 1: нет
    - Пароль 1: нет

- Скорость: 9600
- Тип линии 1: ISDN
- CSD No2: нет
- Имя 2: нет
- Пароль 2: нет
- Скорость: 9600
- Тип линии 2: ISDN
- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola ROKR E1

### MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
      - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
      - DNS 1: 000.000.000.000
      - DNS 2: 000.000.000.000
      - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
      - CSD 1: Не требуется
      - CSD 2: Не требуется
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя (User name): пусто
      - Пароль (Password): пусто
    - Готово (Done)
  - Сообщения (Messages)
    - Настройка сообщ. (Message Setup)
      - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
        - Создание MMS (Composing MMS):

- Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
- Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
- Загрузить (Download): например, "Автоматически"
- Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
- Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
- Тип ответа (Reply Type): "MMS"
- Предельный размер (Size Limit): например, "100Kb"
- Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
  - Имя службы (Service name): MTS MMS
  - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
  - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
- Нажмите "Готово"
  - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- В главном меню
  - «Настройки Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
      - «Новая запись» (New Entry)
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS GPRS
      - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
      - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
      - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
      - DNS 1: Не требуется.
      - DNS 2: Не требуется.
      - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
      - CSD 1. Не требуется
      - CSD 2. Не требуется
      - GPRS APN.:net.mts.uz
      - Имя пользователя (User Name): mts
      - Пароль (Password): mts
    - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
- В главном меню
  - «Интернет» (WebAccess)

- «Web-сессии» (Web Session)
  - Выберите профиль «MTS GPRS»-->нажмите «Меню»
    - выберите «Установ. По умолчанию». (Примечание: Активированный профиль будет помечен "галочкой").

## Motorola ROKR E8

### MMS

#### Меню

- «Настройки» (Settings)
  - «Соединения» (Connections)
    - «Передача данных» (Data Connections)
      - «Добавить соединение» (Add aConnection). Введите параметры:
        - Имя профиля (Profile Name): MTS MMS
          - Прокси 1 (Proху 1): 10.10.0.10
          - Порт 1 (Port 1): 8080
          - Домен 1 (Domain 1). Не требуется.
          - Имя точки доступа (GPRS APN): mms.mts.uz
          - Имя пользователя (User Name): <пусто>
          - Пароль (Password): <пусто>
          - Политика качества (Quality of Svc Poli...): выберите "Данные" (Data (high quality))
          - Тайм-аут GPRS (GPRS Timeout): например, «15 минут»
          - Дополнительные настройки (Additional Settings). Нажмите на кнопку в центре клавиши навигации.
            - Прокси 2 (Proху 2). Не требуется.
            - Порт 2 (Port 2). Не требуется.
            - Домен 2 (Domain 2). Не требуется.
            - DNS 1. Не требуется.
            - DNS 2. Не требуется.
            - Номер CSD (CSD Number 1): Не требуется.
            - Регистрация при подключении (Sign in at Login): "Нет" (No)
            - Имя пользователя (User Name): <пусто>.
            - Пароль (Password): <пусто>
            - Скорость (бит/с) (Speed (bps)): Не требуется.
            - Тип линии (Line Type): Не требуется.
            - Тайм-аут CSD (CSD Timeout): Не требуется.
            - DNS 1. XXXXX.
            - DNS 2. XXXXX.
- Меню
  - «Сообщения» (Messages)--> «Параметры» (Options)

- «Настройки» (Settings)
  - «MMS сообщения» (Multimedia Messages)
    - «Профили обслуживания» (Service Profiles)
      - «Создать» (Create). Введите параметры:
        - Имя профиля (Profile Name): MTS MMS
        - Сервис-центр (Service Centre): http://mmsc/was
        - Интернет-соединение (Internet Connection): MTS MMS
        - Нажмите "Сохранить" (Save) (правая верхняя клавиша).
- Меню
  - «Сообщения» (Messages)--> «Параметры» (Options)
    - «Настройки» (Settings)
      - «MMS сообщения» (Multimedia Messages)
        - «Активный профиль обслуживания» (Active Service Profile)
          - Выберите профиль MTS MMS
          - Извлечение сообщений (Message Retrieval): например, "Предупреждать в роуминге"
          - Максимальный размер загрузки (Limit Download Size): например, "300 кб"
          - Разрешить рекламу (Allow Advertisements): например, "Нет" (No)

- Разрешить уведомления (Allow Reports): например, "Да" (Yes)
- Отчет о доставке (Request Delivery Reports): например, "Нет" (No)
- Отчет о прочтении (Request Read Reports): например, "Нет" (No)
- Продолжительность сообщения (Message Validity): например, "Максимальное" (Maximum)
- Новый режим сообщений (New Message Mode): например, "Свободно" (Free)

## GPRS

- Меню
  - Соединения
    - Передача данных
      - Добавить соединение
        - Создать новое
          - Имя профиля: MTS GPRS
          - Прокси: нет
          - Порт: нет
          - Домен: нет
          - GPRS APN: net.mts.uz
          - Имя пользователя: mts
          - Пароль: mts
          - Номер CSD: нет

- Имя пользователя: нет
  - Пароль: нет
  - Нажмите «Готово»
- Интернет
  - Настройки браузера
    - Профили Браузера
      - Добавить новый профиль
        - Создать новый
          - Имя профиля: MTS GPRS
          - Имя пользователя: не требуется
          - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
          - Передача данных: MTS GPRS
          - Политика прокси-сервера: Не использ. Прокси
    - Интернет
      - Настройки браузера
        - Профили Браузера
          - Профиль по умолчанию
            - выберите «MTS GPRS»

## Motorola ROKR U9

### MMS

- Меню
  - Интернет
    - WEB-сессии
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница:
        - Тип сервиса 1: WAP
        - IP адрес 1: 10.10.0.10
        - Порт 1: 9201
        - GPRS APN: mms.mts.uz
        - Имя пользователя: пусто
        - Пароль: пусто
  - Сообщения
    - Клавиша "Меню"
      - Настройки текстовых сообщений
        - Настройка MMS-сообщений
          - Информация о сервере
            - Клавиша "Меню"
            - Редактировать или Создать (New).
              - Имя службы: MTS MMS
              - Имя сервера: http://mmsc/was
              - Имя WEB-сессии: MTS MMS
          - Выбор

### GPRS

- Меню
  - Соединения
    - Передача данных
      - Добавить соединение
        - Создать новое
          - Имя профиля: MTS GPRS
          - Прокси: нет
          - Порт: нет
          - Домен: нет
          - GPRS APN: net.mts.uz
          - Имя пользователя: mts
          - Пароль: mts
          - Номер CSD: нет
          - Имя пользователя: нет
          - Пароль: нет
    - Интернет
      - Настройки браузера
        - Профили Браузера
          - Добавить новый профиль
            - Создать новый
              - Имя профиля: MTS GPRS
              - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
              - Передача данных: MTS GPRS
              - Политика прокси-сервера: Определяется шлюзом
            - MTS GPRS -- > Активировать

## Motorola ROKR Z6

### MMS

#### Меню

- «Настройки» (Settings)
  - «Соединения» (Connections)
    - «Передача данных» (Data Connections)
      - «Добавить соединение» (Add a Connection). Введите параметры:
        - Имя профиля (Profile Name): MTS MMS
          - Прокси 1 (Proxy 1): 10.10.0.10
          - Порт 1 (Port 1): 8080
          - Домен 1 (Domain 1). Не требуется.
          - Имя точки доступа (GPRS APN): mms.mts.uz
          - Имя пользователя (User Name): <пусто>
          - Пароль (Password): <пусто>
          - Политика качества (Quality of Svc Poli...): выберите "Данные" (Data (high quality))
          - Тайм-аут GPRS (GPRS Timeout): например, «15 минут»

- Дополнительные настройки (Additional Settings).  
Нажмите на кнопку в центре клавиши навигации.
    - Прокси 2 (Proxy 2). Не требуется.
    - Порт 2 (Port 2). Не требуется.
    - Домен 2 (Domain 2). Не требуется.
    - DNS 1. Не требуется.
    - DNS 2. Не требуется.
    - Номер CSD (CSD Number 1): Не требуется.
    - Регистрация при подключении (Sign in at Login): "Нет" (No)
    - Имя пользователя (User Name): <пусто>.
    - Пароль (Password): <пусто>
    - Скорость (бит/с) (Speed (bps)): Не требуется.
    - Тип линии (Line Type): Не требуется.
    - Тайм-аут CSD (CSD Timeout): Не требуется.
    - DNS 1. XXXXX.
    - DNS 2. XXXXX.
  - Нажмите 2 раза "Назад" (Back)
- Меню
  - «Сообщения» (Messages)--> «Параметры» (Options)
    - «Настройки» (Settings)
      - «MMS сообщения» (Multimedia Messages)
        - «Профили обслуживания» (Service Profiles)
          - «Создать» (Create). Введите параметры:
            - Имя профиля (Profile Name): MTS MMS
            - Сервис-центр (Service Centre): http://mmsc/was
            - Интернет-соединение (Internet Connection): MTS MMS
            - Нажмите "Сохранить" (Save) (правая верхняя клавиша).
  - Меню
    - «Сообщения» (Messages)--> «Параметры» (Options)
      - «Настройки» (Settings)
        - «MMS сообщения» (Multimedia Messages)
          - «Активный профиль обслуживания» (Active Service Profile)

- Выберите профиль MTS MMS
- Извлечение сообщений (Message Retrieval): например, "Предупреждать в роуминге"
- Максимальный размер загрузки (Limit Download Size): например, "300 кб"
- Разрешить рекламу (Allow Advertisements): например, "Нет" (No)
- Разрешить уведомления (Allow Reports): например, "Да" (Yes)
- Отчет о доставке (Request Delivery Reports): например, "Нет" (No)
- Отчет о прочтении (Request Read Reports): например, "Нет" (No)
- Продолжительность сообщения (Message Validity): например, "Максимальн

- oe"
- (Maximum)
- o Новый режим сообщений (New Message Mode):  
например, "Свободно" (Free)

## GPRS

- Меню
  - Соединения
    - o Передача данных
      - Добавить соединение
        - Создать новое
          - Имя профиля: MTS GPRS
          - Прокси: нет
          - Порт: нет
          - Домен: нет
          - GPRS APN: net.mts.uz
          - Имя пользователя: mts
          - Пароль: mts
          - Номер CSD: нет
          - Имя пользователя: нет
          - Пароль: нет
          - Нажмите «Готово»
    - o Интернет
      - Настройки браузера
        - Профили Браузера
          - Добавить новый профиль
            - Создать новый
              - Имя профиля: MTS GPRS
              - Имя пользователя: не требуется
              - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
              - Передача данных: MTS GPRS
              - Политика прокси-сервера: Не использ. Прокси
          - Интернет
            - Настройки браузера
              - Профили Браузера
                - Профиль по умолчанию
                  - выберите «MTS GPRS»

## Motorola SLVR L2

## MMS

- Меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
      - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
      - DNS 1: 000.000.000.000
      - DNS 2: 000.000.000.000
      - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
      - CSD 1: Не требуется
      - CSD 2: Не требуется
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя (User name): пусто
      - Пароль (Password): пусто
    - Готово (Done)
  
- Сообщения (Messages)
  - Настройка сообщ. (Message Setup)
    - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
      - Создание MMS (Composing MMS):
        - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
        - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
        - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
        - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
        - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
        - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
        - Предельный размер (Size Limit): например, "300Кб"
        - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
          - Имя службы (Service name): MTS MMS
          - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
          - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
      - Нажмите "Готово"
        - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
      - «Новая запись» (New Entry)
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS GPRS
      - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
      - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
      - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
      - DNS 1: Не требуется.
      - DNS 2: Не требуется.
      - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
      - CSD 1. Не требуется
      - CSD 2. Не требуется
      - GPRS APN.:net.mts.uz
      - Имя пользователя (User Name): mts
      - Пароль (Password): mts
    - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
  - главном меню
    - «Интернет» (WebAccess)
      - «Web-сессии» (Web Session)
      - Выберите профиль «MTS GPRS»
        - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola SLVR L6

### MMS

- меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS

- Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
- Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
- Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
- Порт 1 (Port 1): 9201
- Домен 1 (Domain 1): Не требуется
- Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
- Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
- Порт 2 (Port 2): 9201
- Домен 2 (Domain 2): Не требуется
- DNS 1: 000.000.000.000
- DNS 2: 000.000.000.000
- Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
- CSD 1: Не требуется
- CSD 2: Не требуется
- GPRS APN: mms.mts.uz
- Имя пользователя (User name): пусто
- Пароль (Password): пусто
- Готово (Done)
- Сообщения (Messages)
  - Настройка сообщ. (Message Setup)
    - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
      - Создание MMS (Composing MMS):
        - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
        - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
        - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
        - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
        - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
        - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
        - Предельный размер (Size Limit): например, "300Кб"
        - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
          - Имя службы (Service name): MTS MMS
          - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
          - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
      - Нажмите "Готово"
        - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
      - «Новая запись» (New Entry)
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)

- Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
    - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
    - Порт 1 (Port 1): 9201
    - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
    - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
    - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
    - Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
    - DNS 1: Не требуется.
    - DNS 2: Не требуется.
    - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
    - CSD 1. Не требуется
    - CSD 2. Не требуется
    - GPRS APN.:net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
- В главном меню
    - «Интернет» (WebAccess)
      - «Web-сессии» (Web Session)
      - Выберите профиль «MTS GPRS»
        - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola SLVR L7

### MMS

- МЕНЮ
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
      - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется

- DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
    - CSD 1: Не требуется
    - CSD 2: Не требуется
    - GPRS APN: mms.mts.uz
    - Имя пользователя (User name): пусто
    - Пароль (Password): пусто
  - Готово (Done)
- Сообщения (Messages)
    - Настройка сообщ. (Message Setup)
      - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
        - Создание MMS (Composing MMS):
          - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
          - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
          - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
          - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
          - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
          - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
          - Предельный размер (Size Limit): например, "300Кб"
          - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
            - Имя службы (Service name): MTS MMS
            - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
        - Нажмите "Готово"
          - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
      - «Новая запись» (New Entry)
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS GPRS
      - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
      - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
      - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.

- Порт 2 (Port 2): 9201
    - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
    - DNS 1: Не требуется.
    - DNS 2: Не требуется.
    - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
    - CSD 1. Не требуется
    - CSD 2. Не требуется
    - GPRS APN.: net.mts.uz
    - Имя пользователя (User Name): mts
    - Пароль (Password): mts
  - Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
- В главном меню
    - «Интернет» (WebAccess)
      - «Web-сессии» (Web Session)
      - Выберите профиль «MTS GPRS»
        - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola SLVR L9

### MMS

- меню
  - Интернет (WEBAccess)
    - Web-сессии (Web Sessions)
      - Создать Новая (New).
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS MMS
      - Дом. страница (Homepage): http://mmsc/was
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
      - Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 10.10.0.10
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
      - Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 10.10.0.10
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется
      - DNS 1: 000.000.000.000
      - DNS 2: 000.000.000.000
      - Время ожидания (Timeout): 2 минут (2 minutes)
      - CSD 1: Не требуется
      - CSD 2: Не требуется
      - GPRS APN: mms.mts.uz
      - Имя пользователя (User name): пусто
      - Пароль (Password): пусто
    - Готово (Done)

- Сообщения (Messages)
  - Настройка сообщ. (Message Setup)
    - Настройка MMS-сообщ.(MMS Message Setup).
      - Создание MMS (Composing MMS):
        - Скрывать поля (Hide fields): отметьте галочкой требуемые поля сообщения, которые будут скрыты
        - Автоподпись (Autosignature): если необходимо, то введите автоподпись
        - Загрузить (Download): например, "Автоматически"
        - Фильтр (Filter): введите номера, получение от которых MMS-сообщений нежелательно
        - Хранятся в течение (Expire After): например, 3 дня
        - Тип ответа (Reply Type): "MMS"
        - Предельный размер (Size Limit): например, "300Кб"
        - Информация о сервере (Server info): выберите "Создать" или "Редактировать"
          - Имя службы (Service name): MTS MMS
          - Имя сервера (Server name): http://mmsc/was
          - Имя WEB-сессии (Web session name): MTS MMS
      - Нажмите "Готово"
        - "Информация о сервере" (Server info) и выберите сервер MTS MMS

## GPRS

- Меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
      - «Новая запись» (New Entry)
      - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
    - Введите параметры:
      - Имя (Name): MTS GPRS
      - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
      - Тип сервиса 1 (Service Type 1): выберите «HTTP»
      - IP адрес 1 (Gateway IP 1): Не требуется
      - Порт 1 (Port 1): 9201
      - Домен 1 (Domain 1): Не требуется.
      - Тип сервиса 2 (Service Type 2): «HTTP»
      - IP адрес 2 (Gateway IP 2): Не требуется.
      - Порт 2 (Port 2): 9201
      - Домен 2 (Domain 2): Не требуется.
      - DNS 1: Не требуется.
      - DNS 2: Не требуется.
      - Время ожидания (Timeout): например, «1 минута»
      - CSD 1. Не требуется
      - CSD 2. Не требуется
      - GPRS APN.:net.mts.uz
      - Имя пользователя (User Name): mts
      - Пароль (Password): mts

- Нажмите «Готово» (левая верхняя клавиша).
- В главном меню
  - «Интернет» (WebAccess)
    - «Web-сессии» (Web Session)
    - Выберите профиль «MTS GPRS»
      - Выберите «Установить по умолчанию» (Set Default)

## Motorola V300

### MMS

- Меню
  - Интернет
    - WEB-сессии
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница:
        - Тип сервиса 1: WAP
        - IP адрес 1: 10.10.0.10
        - Порт 1: 9201
        - GPRS APN: mms.mts.uz
        - Имя пользователя: пусто
        - Пароль: пусто
  - Сообщения
    - Клавиша "Меню"
      - Настройки текстовых сообщений
        - Настройка MMS-сообщений
          - Информация о сервере
            - Клавиша "Меню"
            - Редактировать или Создать (New).
              - Имя службы: MTS MMS
              - Имя сервера: http://mmsc/was
              - Имя WEB-сессии: MTS MMS
            - Выбор

### GPRS

#### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz

- Тип сервиса 1: HTTP
- IP-адрес 1: 0.0.0.0
- Порт 1: 8080
- Домен 1: нет
- Тип сервиса 2: HTTP
- IP-адрес 2: 0.0.0.0
- Порт 2: 8080
- Домен 2: нет
- DNS 1: 000.000.000.000
- DNS 2: 000.000.000.000
- Время ожидания: 5 минут
- CSD No1: нет
- Имя 1: нет
- Пароль 1: нет
- Скорость: 9600
- Тип линии 1: ISDN
- CSD No2: нет
- Имя 2: нет
- Пароль 2: нет
- Скорость: 9600
- Тип линии 2: ISDN
- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola V600

### GPRS

#### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): <http://wap.mts.uz>
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут

- CSD No1: нет
- Имя 1: нет
- Пароль 1: нет
- Скорость: 9600
- Тип линии 1: ISDN
- CSD No2: нет
- Имя 2: нет
- Пароль 2: нет
- Скорость: 9600
- Тип линии 2: ISDN
- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola V620

### MMS

- Меню
  - Интернет
    - WEB-сессии
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница:
        - Тип сервиса 1: WAP
        - IP адрес 1: 10.10.0.10
        - Порт 1: 9201
        - GPRS APN: mms.mts.uz
        - Имя пользователя: пусто
        - Пароль: пусто
  - Сообщения
    - Клавиша "Меню"
      - Настройки текстовых сообщений
        - Настройка MMS-сообщений
          - Информация о сервере
            - Клавиша "Меню"
            - Редактировать или Создать (New).
              - Имя службы: MTS MMS
              - Имя сервера: http://mmsc/was
              - Имя WEB-сессии: MTS MMS
          - Выбор

### GPRS

#### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)

- «Новая запись»
- Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
- Введите параметры:
  - Имя (Name): MTS GPRS
  - Домашняя страница (Homepage): <http://wap.mts.uz>
  - Тип сервиса 1: HTTP
  - IP-адрес 1: 0.0.0.0
  - Порт 1: 8080
  - Домен 1: нет
  - Тип сервиса 2: HTTP
  - IP-адрес 2: 0.0.0.0
  - Порт 2: 8080
  - Домен 2: нет
  - DNS 1: 000.000.000.000
  - DNS 2: 000.000.000.000
  - Время ожидания: 5 минут
  - CSD No1: нет
  - Имя 1: нет
  - Пароль 1: нет
  - Скорость: 9600
  - Тип линии 1: ISDN
  - CSD No2: нет
  - Имя 2: нет
  - Пароль 2: нет
  - Скорость: 9600
  - Тип линии 2: ISDN
  - GPRS APN: net.mts.uz
  - Имя пользователя: mts
  - Пароль: mts
- MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola W230

### MMS

- Меню
  - Интернет
    - WEB-сессии
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница:
        - Тип сервиса 1: WAP
        - IP адрес 1: 10.10.0.10
        - Порт 1: 9201
        - GPRS APN: mms.mts.uz
        - Имя пользователя: пусто
        - Пароль: пусто
  - Сообщения
    - Клавиша "Меню"

- Настройки текстовых сообщений
  - Настройка MMS-сообщений
    - Информация о сервере
      - Клавиша "Меню"
      - Редактировать или Создать (New).
        - Имя службы: MTS MMS
        - Имя сервера: http://mmsc/was
        - Имя WEB-сессии: MTS MMS
    - Выбор

## GPRS

### Меню

- «Интернет» (WebAccess)
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись» (New Entry)
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать» (Edit)
  - Введите параметры:
    - Переименовать: MTS GPRS
    - Тип осн. услуги: выбрать HTTP
    - Первичный IP пусто
    - Первичный порт 9201
    - Основной домен пусто
    - Основной DNS пусто
    - Тип доп услуги выбрать HTTP
    - Вторичный IP пусто
    - Вторичный порт 9201
    - Доп. домен пусто
    - Доп. DNS пусто
    - Начальный URL: http://wap.mts.uz
    - Таймер 300
    - Тип связи GPRS - выбор-изменить
      - Имя польз.: mts
      - Пароль : mts
      - APN : net.mts.uz
    - MTS GPRS -- > Активировать

## Motorola W510

### MMS

- Меню
  - Настройки интернет
    - WEB-сессии оператора
      - Новая запись
        - Имя: MTS MMS
        - Домашняя страница: http://wap.mts.uz

- Тип сервиса 1: WAP
- IP адрес 1: 10.10.0.10
- Порт 1: 8080
- GPRS APN: mms.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- Сообщения
  - Варианты
  - Настройка
    - Настройка сообщений
      - Настройка сообщений MMS
        - Информация о сервере
          - Варианты
          - Редактировать
            - Имя службы: MTS MMS
            - Имя сервера: http://mmsc/was
            - Имя WEB-сессии: MTS MMS
        - Выбор

## GPRS

### Меню

- «Интернет»
  - «Web-сессии» (Web Session)
    - «Новая запись»
    - Для изменения настроек существующего профиля выберите профиль «Редактировать»
  - Введите параметры:
    - Имя (Name): MTS GPRS
    - Домашняя страница (Homepage): http://wap.mts.uz
    - Тип сервиса 1: HTTP
    - IP-адрес 1: 0.0.0.0
    - Порт 1: 8080
    - Домен 1: нет
    - Тип сервиса 2: HTTP
    - IP-адрес 2: 0.0.0.0
    - Порт 2: 8080
    - Домен 2: нет
    - DNS 1: 000.000.000.000
    - DNS 2: 000.000.000.000
    - Время ожидания: 5 минут
    - CSD No1: нет
    - Имя 1: нет
    - Пароль 1: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 1: ISDN
    - CSD No2: нет
    - Имя 2: нет
    - Пароль 2: нет
    - Скорость: 9600
    - Тип линии 2: ISDN

- GPRS APN: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- MTS GPRS -- > Установить по умолчанию

## Motorola ZN5

### MMS

- Меню
  - Настройки
    - Соединения
      - Соединения для данных
        - Из предложенных вариантов выберите "Изменить соединение" и из списка выберите MTS MMS, если нужного соединения в списке нет, то нажмите "Назад" и выберите "Добавить соединение"
          - Имя соединения: MTS MMS
          - Предпочтительный тип подключения: Только сотовый
          - Прокси 1: 10.10.0.10
          - Порт 1: 8080
          - Домен 1: не требуется
          - GPRS APN: mms.mts.uz
          - Имя пользователя: не требуется
          - Пароль: не требуется
          - DNS1 для GPRS: не требуется
          - DNS2 для GPRS: не требуется
          - Качество обслуживания: Данные
          - Тайм-аут GPRS: выберите необходимое время бездействия
          - Дополнительные настройки - пропустите
        - Сохранить
      - Назад
  - Меню
    - Сообщения
      - Функции --> Настройки
        - MMS-сообщения
          - Профили обслуживания
            - Из предложенных вариантов выберите "Изменить профиль" и из списка выберите MTS MMS, если нужного соединения в списке нет, то нажмите "Назад" и выберите "Добавить профиль"
              - Имя профиля: MTS MMS
              - Сервис-центр:
              - Интернет-соединение: MTS MMS
            - Сохранить
          - Назад
        - Назад
      - Активный профиль обслуживания: MTS MMS

# GPRS

## Меню

- Настройки
  - Соединения
    - Соединения для данных
      - Из предложенных вариантов выберите "Изменить соединение" и из списка выберите MTS GPRS, если нужного соединения в списке нет, то нажмите "Назад" и выберите "Добавить соединение"
      - Имя соединения: MTS GPRS
      - Предпочтительный тип подключения: Только сотовый
      - Прокси 1: не требуется
      - Порт 1: не требуется
      - Домен 1: не требуется
      - GPRS APN: net.mts.uz
      - Имя пользователя: mts
      - Пароль: mts
      - DNS1 для GPRS: не требуется
      - DNS2 для GPRS: не требуется
      - Качество обслуживания: Данные
      - Тайм-аут GPRS: выберите необходимое время бездействия
      - Дополнительные настройки - пропустите
      - Сохранить
  - Интернет
    - Настройка браузера
      - Профили браузера
        - Из предложенных вариантов выберите
        - "Изменить профиль" и из списка выберите MTS GPRS, если нужного профиля в списке нет, то нажмите "Назад" и выберите "Добавить профиль "
        - Имя профиля: MTS GPRS
        - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
        - Соединение для данных: MTS GPRS
        - Настройки прокси: Не использовать прокси
        - Сохранить
        - Назад
      - Профиль по умолчанию: MTS GPRS